

DS-JH590/JH580/JH570/JH560を お買い上げのお客様へ

－取扱説明書変更点のお知らせ1－

このたびは日立ハイブリッドレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
お買い上げいただいた製品は、ネットワークカメラ「DI-CD322LE」への対応にともない、画面表示内容などが取扱説明書の記載内容より一部変更になっております。

DS-JH590/JH580/JH570/JH560をお使いになるときは、本紙と取扱説明書（設定編/運用編）とあわせてご使用ください。

設定編 40ページ『■記録フォーマットを設定する』の④：お知らせの追加

DI-CB320/CD320/CF310/CD322LEは、レコーダーの音声記録フォーマットが【MP2】の場合でも、【G.726】で記録を行うことができます（【MP2】には対応していません）。

お知らせ ・IPカメラ（DI-CB320/CD320/CF310/CD322LEのみ）で音声記録を行う場合は音声記録フォーマットにかかわらず【G.726】で記録されます（【MP2】には対応していません）。

設定編 79ページ『■解像度・画質レベル・フレームレート一覧』の見出し：モデル名の追加

■IPカメラ
（メガピクセル：DI-CB210/CD210/CB211/CD211/CZ211/CS211/CB320/CD320/CF310/CD322LE）

設定編 81ページ『■フレームレート』：モデル名の追加

カメラ種別	圧縮	解像度	フレームレート									
			30	15	12	10	8	7.5	7	6	5	
IPカメラ メガピクセル (DI-CB320/CD320/ CF310/CD322LE)	H.264	S		○	○	○	○	○	○		○	○
		A		○	○	○	○	○		○	○	
		B		○*	○*	○*	○*	○*		○*	○*	
	JPEG	S						○		○	○	
		A		○	○	○	○	○		○	○	
		B		○*	○*	○*	○*	○*		○*	○*	

カメラ種別	圧縮	解像度	フレームレート									
			4	3	2	1.5	1	0.8	0.5	0.2	0.1	
IPカメラ メガピクセル (DI-CB320/CD320/ CF310/CD322LE)	H.264	S	○	○	○		○					
		A	○	○	○		△2					
		B	○*	○*	△1*		△3*					
	JPEG	S	○	○	○		○					
		A	○	○	○		○					
		B	○*	○*	○*		○*					

○：記録設定で選択可能なフレームレート
△1：レベル2/レベル3/レベル4時のみ選択可
△2：レベル3/レベル4時のみ選択可
△3：レベル4時のみ選択可
※：DI-CF310は非対応

設定編 103ページ『■DI-CB320/CD320/CF310でのモーションディテクタの設定』：モデル名の追加

DI-CD322LEでも、同様の設定画面で同様の設定ができます。

設定編 124ページ『⑦メール通知の設定をする』の⑥：注意の追加

DI-CB320/CD320/CF310/CD322LEは、記録設定によりメールへの画像添付ができません。

！注意 ・IPカメラ（DI-CB320/CD320/CF310/CD322LEのみ）では記録映像フォーマットが【JPEG】設定かつ記録設定の解像度が【S】の場合はメールへの画像添付ができません。

設定編 149ページ 『■DI-CB320/CD320/CF310の調整項目』
：モデル名の追加と設定項目の追加および変更

DI-CD322LE でも同様の設定画面で同様の設定ができます。
また、DI-CD322LE では、画質調整設定画面の設定項目が一部追加および変更になります。

■DI-CD322LEの調整項目

項目名	内容
ナイトモード《変更》 ※DI-CD322LEのみ初期値変更	【設定値】AUTO(初期値) / COLOR / MONO
IR-LED《追加》 ※DI-CD322LEのみ対応項目	【設定値】OFF / ON(初期値)
上下左右反転《追加》 ※DI-CD322LEのみ対応項目	【設定値】OFF(初期値) / ON

設定編 215ページ 『⑤RS-232Cの通信仕様』機能番号0008：パラメータの変更

DI-CB320/CD320/CF310/CD322LE では通信仕様の一部追加および変更になります(変更なし項目は省略します)。

特記	機能	機能番号	項目	設定値
○	可	IPカメラ調整 0008	チャンネル番号：※13 色レベル： 水平方向エンハンスレベル： (DI-CZ211/ CB320/CD320/CF310/ CD322LE 時は項目名は「エンハンスレベル」) 垂直方向エンハンスレベル：※10、※15 画質コンセプト：※10、※15 ホワイトバランスモード： ホワイトバランスの引き込み範囲：※10、※15 シャッター速度：※8 DSS倍率指定：※9 自動アイリス制御ON/OFF：※10 アイリス固定時レベル指定(OFF時設定)： (DI-CZ211時は項目名は「明るさレベル」) WDR：※14 WDRモード指定：※10、※14、※15 高照度側シャッター速度：※10、※14、※15 WDR時アイリスオフセットレベル：※10、※14 (DI-CB320/CD320/CF310/ CD322LE 時 は項目名は「コントラスト指定」) 照明異常設定：※10、※14、※15 照明異常判定モード設定：※10、※14、※15 IR-LED ：※17 上下左右反転 ：※17	1～9(or24) 0～8 0～8 0～8 natural/vivid auto-norm/auto-hg/auto-na/manu(DI-CZ211はauto-r/auto-bを含む) (DI-CB320/CD320/CF310/ CD322LE はauto-norm/auto-wide/manu) narrow/norm/wide (1/15)/(1/30)/(1/60)/(1/100)/(1/250)/(1/500)/(1/1000)/ (1/2000)/(1/4000)/(1/10000)/(1/30000)/ae/50fix/60fix (DI-CZ211は(1/15)/(1/30000)不可) (DI-CB320/CD320/CF310/ CD322LE は(1/15)/(1/30000)不可) (DI-CB320/CD320/CF310/ CD322LE のみ50fix/60fix設定可) WDR：ONの場合、ae/50fix/60fixのみ設定可 (x1)/(x2)/(x4)/(x8)/(x16)/(x32)/(x64) (DI-CZ211は(x8)/(x16)/(x32)/(x64)不可)(DI-CB320/CD320/ CD322LE は(x64)不可)(DI-CF310は(x16)/(x32)/(x64)不可) on/off 0～255 (DI-CB320/CD320/CF310/ CD322LE 時は0～12のみ) (DI-CZ211時は0～8のみ) on/off norm/back-light/manu 0～127 0～255 1～100 on/off low/mid/high on/off on/off

※15：DI-CB320/CD320/CF310/CD322LEは非対応(=ERROR2応答)

※17：DI-CD322LEのみ対応

運用編 46ページ 『①[セキュリティナビゲーション]–[カメラコントロール]メニューの操作方法』：追加項目

DI-CD322LEに対して本機から以下の操作を行うことができます(専用画面が表示されます)。

項目	内容	項目	内容
TELE/WIDE	ズームイン/ズームアウト操作ができます。	微調整	TELE/WIDE/MF操作時の移動量が少なくなります。
フォーカス	MF(マニュアル)/AF(オート)操作ができます。	プリセット	登録(1つのみ)/移動/削除操作ができます。

運用編 52ページ 『②異常検出と通知、復旧方法』：追加項目

DI-CD322LEでは異常種類が追加になります。

異常種類	ワーニング情報表示	異常内容	通知	復旧方法
IR-LED性能低下	CH(1～24)IR-LED性能低下	IPカメラのIR-LEDの寿命が近い場合に表示	有	修理をご依頼ください。