

# DS-JH260/JH270をお買い上げのお客様へ

## —取扱説明書変更点のお知らせ—

このたびは日立ハイブリッドレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
お買い上げいただいた製品は、ネットワークカメラ「DI-CB520/CD520/CS520/CF590」への対応  
にともない、画面表示内容などが取扱説明書の記載内容より一部変更になっております。  
DS-JH260/JH270をお使いになるときは、本紙と取扱説明書とあわせてご使用ください。

### 40ページ『●記録フォーマットを設定する』の手順 4でのお知らせの追加

DI-CB520/CD520/CS520/CF590は、レコーダーの音声記録フォーマットが【MP2】の場合でも、  
【G.726】で記録を行うことができます（【MP2】には対応していません）。

**お知らせ** ・ IPカメラ(DI-CB520/CD520/CS520/CF590)で音声記録を行う場合は音声記録フォーマット  
にかかわらず、【G.726】で記録されます（【MP2】には対応していません）。

### 69ページ『●解像度・画質レベル・フレームレート一覧』の見出し：モデル名の追加

■IPカメラ（メガピクセル：DI-CB210/CD210/CB211/CD211/CZ211/CS211/CB320/CD320/  
CF310/CD322LE/CB325/CD325/CB322LEW/CB520/CD520/  
CS520/CF590）

### 71ページ『■フレームレート』：下表の追加

カメラ種別	圧縮	解像度	フレームレート									
			30	15	12	10	8	7.5	7	6	5	
IPカメラ メガピクセル (DI-CB520/ CD520/CS520)	H.264	F				○	○				△1	○
		H		○	○	○	○				○	○
		S										
		A		○	○	○	○				○	○
		B		○	○	○	○				○	○
メガピクセル (DI-CF590)	H.264	F										
		H										
		S		○	○	○	○				○	○
		A		○	○	○	○				○	○
		B										

カメラ種別	圧縮	解像度	フレームレート									
			4	3	2	1.5	1	0.8	0.5	0.2	0.1	
IPカメラ メガピクセル (DI-CB520/ CD520/CS520)	H.264	F	△1	△1	○		△1					
		H	○	○	○		○					
		S										
		A	○	○	○		△2					
		B	○	○	△1		△3					
メガピクセル (DI-CF590)	H.264	F										
		H										
		S	○	○	○		○					
		A	○	○	○		△2					
		B										

○：記録設定で選択可能なフレームレート △1：レベル2/レベル3/レベル4時のみ選択可  
△2：レベル3/レベル4時のみ選択可 △3：レベル4時のみ選択可

**！注意** ・ DI-CB520/CD520/CS520/CF590は、映像記録フォーマット【H.264】のみ対応しています。

### 79ページ『アラーム記録』：お知らせの追加

- お知らせ**
- DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、アラーム通知先の設定／登録をカメラ側で行う必要があります。お使いのカメラの操作および設定方法にしたいが、カメラ本体のブラウザ画面で設定を行ってください。
  - 設定できる項目や設定内容は、お使いのカメラによって異なります。

### 84ページ『●モーションディテクタの設定』：お知らせの追加

- お知らせ**
- DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、レコーダーから設定することはできません。お使いのカメラの操作および設定方法にしたいが、カメラ本体のブラウザ画面で設定を行ってください。
  - 設定できる項目や設定内容は、お使いのカメラによって異なります。

### 88ページ『【いたずら検知>>】を選び の手順 でのお知らせの追加

- お知らせ**
- DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、レコーダーから設定することはできません。お使いのカメラの操作および設定方法にしたいが、カメラ本体のブラウザ画面で設定を行ってください。
  - 設定できる項目や設定内容は、お使いのカメラによって異なります。

### 163ページ『IPカメラのプライバシーマスク設定』：お知らせの追加

- お知らせ**
- DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、レコーダーから設定することはできません。お使いのカメラの操作および設定方法にしたいが、カメラ本体のブラウザ画面で設定を行ってください。
  - DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、記録映像の再生時に、プライバシーマスクを設定した付近にごくまれにわずかなノイズが表示される場合があります。記録映像には問題ありませんが、このような場合には、確認したい範囲の映像をバックアップ記録し、「VisionNet File Viewer」で再生して映像を確認してください。

### 164ページ『IPカメラの画質調整』：お知らせの追加

- お知らせ**
- DI-CB520/CD520/CS520/CF590 は、レコーダーから設定することはできません。お使いのカメラの操作および設定方法にしたいが、カメラ本体のブラウザ画面で設定を行ってください。
  - 設定できる項目や設定内容は、お使いのカメラによって異なります。